

# funkwerk FC4

Il terminale DECT™ industriale  
con Business-Design e  
prestazioni che potete aspettarvi  
da un terminale moderno

**funkwerk**   
security communications



## Nuove prestazioni:

- ▶ **Display TFT a colori:** 16 Bit / 65536 colori, con alloggiamento sicuro e resistente a graffi
- ▶ **Tastiera retro-illuminata,** resistente alle abrasioni, con tasti colorati per un rapido accesso ai menu e icone
- ▶ **20 suonerie MIDI,** melodia e volume regolabili individualmente per chiamate interne ed esterne, adatto ad ambienti rumorosi.
- ▶ **Segnalazione:** Lunga, breve, vibrazione e illuminazione; regolabile separatamente per chiamate interne, esterne e messaggi
- ▶ **Antenna DECT Diversity** per ricezioni migliori
- ▶ **Accumulatore di ricambio agli Ioni di Litio,** 650 mAh, moderna gestione con corretta visualizzazione della carica
- ▶ **Rubrica locale:** 500 nomi con 2 numeri e 3 righe per informazioni supplementari
- ▶ **Elenco delle chiamate non risposte, chiamate ricevute** con data e ora e **ripetizione della selezione,** ciascun elenco con 20 immissioni sincronizzate con i nomi inseriti nella rubrica
- ▶ **Messaggi:** Conferma manuale, guida menu
- ▶ **Data/ora e calendario** con funzione sveglia
- ▶ **Blocco della tastiera** manuale e automatica (regolabile a 1/3/5 min.)
- ▶ **Tasto d'emergenza,** utilizzabile anche per funzioni di programmazione e messaggi
- ▶ **Presca per cuffia/auricolare,** altoparlante (suoneria) attivabile/disattivabile da menu con cuffia collegata
- ▶ Tutte le impostazioni vengono memorizzate su una **scheda SIM** da 128 KByte
- ▶ **Accessori:** Clip, cuffia, custodie di protezione o per il trasporto



## funkwerk FC4

### Terminale DECT™ industriale

Con la famiglia di portatili funkwerk FC4, Funkwerk presenta una nuova generazione di terminali nei quali è stata posta particolare attenzione ad una chiara rappresentazione delle attività telefoniche e una rapida reazione per l'uso quotidiano.

Le visualizzazioni delle chiamate in arrivo, gli elenchi delle chiamate non risposte, chiamate ricevute e ripetizione della selezione, vengono sincronizzate automaticamente con i dati della rubrica. Alcune icone segnalano chiamate e messaggi non risposti.

L'utilizzatore ha costantemente sotto controllo lo stato attuale del proprio apparecchio. Funzioni importanti quali l'attesa, la ripetizione della selezione, la rubrica telefonica sono disponibili con la pressione di un singolo tasto (Shortcut).

Il display a colori ad alta risoluzione, il nuovo menu a icone e la tastiera retro-illuminata a colori per una rapida associazione dei menu rendono l'uso del FC4 estremamente semplice e pratico.

La tecnologia utilizzata per gli accumulatori insieme ad una corretta visualizzazione dello stato di carica e le molteplici configurazioni per l'uso quotidiano rendono i portatili della serie FC4 particolarmente ergonomici – ciò si traduce in maggiore sicurezza e chiarezza per l'uso e le informazioni.

<sup>\*)</sup> Accessorio

<sup>\*\*)</sup> Con / senza illuminazione a riposo del display

<sup>\*\*\*)</sup> In base al tipo di suoneria selezionata, quindi adatto anche per ambienti rumorosi



Dati tecnici del terminale DECT™ funkwerk FC4		
Dimensioni	Misure (A x L x P, in mm)	ca. 141 x 47 x 20 (con clip* ca. 141 x 47 x 30)
	Peso (con accumulatore)	ca. 106 g (con clip* 113 g)
Classe di protezione e temperature	Classe di protezione IP	IP 65 (protetto contro i getti d'acqua e la polvere)
	Temperature	in funzione: -10 ... +55 °C durante la carica: +5 ... +40 °C stoccaggio (per breve tempo): -25 ... +55 °C
	Alimentazione	Accumulatore agli Ioni di Litio
Durata dell'accumulatore	Standby	fino a 150 ore**
	Conversazione continua	fino a 17 ore**
Frequenze DECT™	Campo di frequenza	1,88 ... 1,9 GHz
	Potenza di trasmissione	valore medio 10 mW valore di punta 250 mW
Acustica	Segnalazione acustica	fino a 100 dB(A)*** a 30 cm di distanza
	Altoparlante	sul retro
	Viva voce	ottima comprensione acustica
Memoria	Vibrazione	regolabile o con segnalazione silenziosa
	Mem-Card (scheda SIM)	128 KB per la rubrica telefonica, elenco delle chiamate e per tutti i dati personalizzabili

#### Accessori per funkwerk FC4

Carica batterie e accumulatori	Carica batterie singolo
	Carica batterie confort per la carica di 2 accumulatori
Clip da cintura	Accumulatore di ricambio
	Stabile, avvitata
Cuffie	Cuffia con tasto di risposta, da collegare lateralmente
Custodie	Custodie in pelle, custodie con aggancio alla cintura
	Custodia protettiva, chiusa, con finestra
Software	Tool per configurare la SIM per Windows 2003, XP e Vista, lettore di schede con interfaccia USB

**Funkwerk Security Communications GmbH**  
John-F.-Kennedy-Str. 43-53  
D-38228 Salzgitter

Telefon: +49-1805 - 66 99 92\*  
Telefax: +49-5341 - 285-709

[www.funkwerk-sc.com](http://www.funkwerk-sc.com)

Distributore Funkwerk autorizzato:

**RaiComm SNC**  
Via Baraggia, 62  
I - 27026 Garlasco (PV)

Telefono: +39-0382-820638  
Fax: +39-0382-828913

[www.raicommit.it](http://www.raicommit.it)



Schnell wechselbarer Rastakku



MemCard (SIM-Card)