

# funkwerk FC4 Medical

Il DECT per ambienti ospedalieri



## Caratteristiche principali:

- ▶ Logo personalizzato dell'ospedale visualizzato sul display
- ▶ Superficie antibatterica, impedisce efficacemente la formazione di germi
- ▶ Resistente ai disinfettanti più comuni
- ▶ Grazie alla sua struttura resistente l'apparecchio è protetto da cadute accidentali
- ▶ Protetto contro i getti d'acqua e la polvere grazie alla classe di protezione IP 65
- ▶ Concezione moderna dell'apparecchio con display a colori e tasti retroilluminati
- ▶ Hotkeys per la rubrica telefonica locale con 500 immissioni e spegnimento temporaneo della suoneria
- ▶ Elenco delle chiamate senza risposta, chiamate ricevute con data e ora ed anche ripetizione della selezione, ciascuno con 20 immissioni
- ▶ 20 suonerie MIDI e 10 toni di segnalazione
- ▶ Volume fino a 100 dB(A)
- ▶ Altoparlante per viva voce
- ▶ Segnalazione individuale per chiamate interne, esterne e messaggi (tipo di tono, volume, durata, vibrazione)
- ▶ Batteria di ricambio ricaricabile agli ioni di litio, gestione moderna della batteria per un prolungamento della vita della stessa
- ▶ MemCard (scheda SIM) necessaria per tutti i parametri dell'apparecchio, rubrica telefonica, elenco chiamate e per messaggi, semplice sostituzione del telefono senza perdita di dati



# funkwerk FC4 Medical

## Portatile DECT per ambienti ospedalieri

Il portatile DECT funkwerk FC4 Medical è stato realizzato specificamente per essere utilizzato nel campo ospedaliero. Per migliorare le caratteristiche igieniche, le superfici sono provviste di uno strato di materiale sintetico antimicrobatterico. Tutte le parti esterne sono molto resistenti ai disinfettanti più comuni.

Il FC4 Medical, nonostante il suo basso peso, grazie alla sua esile forma, il display ben leggibile e la tastiera ergonomica lo rendono un telefono adatto all'uso quotidiano. Per soddisfare le elevate esigenze meccaniche quotidiane degli ambienti ospedalieri, nella realizzazione del portatile è stata posta grande attenzione alla robustezza e alla resistenza a molteplici sollecitazioni.

La clip garantisce al telefono una buona tenuta anche nelle sottili tasche del camice. Se ciononostante il telefono dovesse cadere o entrare in contatto con l'acqua, la meccanica robusta e l'alloggiamento isolante impediscono efficacemente guasti all'elettronica.

Il FC4 Medical può essere utilizzato in tutti i sistemi DECT a standard GAP/CAP e su tutti gli impianti DECT Integral.

*\*) certificazione TÜV in preparazione*



Funkwerk Security Communications GmbH  
John-F.-Kennedy-Strasse 43-53  
D-38228 Salzgitter

Telefono: +49-5341 - 22 35-0  
Fax: +49-5341 - 22 35-709

[www.funkwerk-sc.com](http://www.funkwerk-sc.com)

**funkwerk**  
security communications

### Dati tecnici del cordless DECT funkwerk FC4 Medical

Dimensioni:	Misure (A x L x P, in mm)	ca. 141 x 47 x 20 (con clip* ca. 141 x 47 x 30)
	Peso (con accumulatore)	ca. 106 g (con clip* 113 g)
Classe di protezione e temperature:	Classe di protezione IP:	IP65 (protetto contro i getti d'acqua e la polvere)
	Temperature:	funzionamento: -10 ... +55 °C durante la carica: +5 ... +40 °C stoccaggio (per breve tempo): -25 ... +55 °C
Alimentazione:	Batteria ricaricabile sostituibile agli ioni di litio	650 mAh
	Tempo di ricarica	ca. 5 ore
Durata dell'accumulatore:	Standby:	fino a 150 ore**
	Conversazione continua	fino a 17 ore**
Frequenze DECT™	Campo di frequenza	1,88 ... 1,9 GHz
	Potenza di trasmissione	valore medio 10mW valore di punta 250 mW
Acustica	Segnalazione acustica	fino a 100 dB(A) *** a 30 cm di distanza
	Altoparlante	sul retro
	Viva voce	ottima comprensione acustica
	Vibrazione	in aggiunta o segnalazione silenziosa
Memoria	MemCard (scheda SIM)	128 kB per la rubrica telefonica, elenco delle chiamate non risposte e chiamate ricevute e per tutti i dati del telefono

### Accessori per funkwerk FC4 Medical

Caricabatteria e accumulatori	Caricabatteria singolo DC4 standard con alimentatore Caricabatteria confort DC4 plus (per la carica di 2 accumulatori) con alimentatore Accumulatore di ricambio
Custodie	Custodia in pelle, Custodia con aggancio a cintura Borsa protettiva, chiusa, con finestra
Software	Tool per Mem-Card per Windows2003, XP e Vista con lettore di schede con interfaccia USB

*\*) Accessori*

*\*\*\*) Con / senza illuminazione a riposo del display*

*\*\*\*\*) In base al tipo di suoneria selezionata, quindi adatto anche per ambienti rumorosi*



### Mem-Card (Scheda SIM)

Tutti i dati di registrazione sul sistema Dect, le impostazioni, le personalizzazioni, le liste chiamate e i messaggi archiviati vengono memorizzati su una scheda di memoria separata da dove possono essere spostati comodamente su un altro portatile.

Distributore Funkwerk autorizzato:

RaiComm SNC  
Via Baraggia, 62  
I - 27026 Garlasco (PV)

Telefono: +39 0382 - 82 06 38  
Fax: +39 0382 - 82 89 13

[www.raicomm.it](http://www.raicomm.it)